

SPRINTER 4000 START



ELEMENTS
LINE



NEW

- Batterieladegerät und Starter: Batterieladegerät WET, EFB von 12/24-V und Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen, usw. (max. 400-A).
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.-----
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von WET/EFB-Batterien mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart;
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom;
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

Kabel mit Zangen sind enthalten.



TECHNISCHE DATEN

CODE	KODE 829491	V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD. 2 kW	P_{START}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA. 12 kW		AUFLADE UND ANLASS. 12 / 24 V
A_{EFF}	EFFEKTIVE LADUNGSTROM 90 A	A_{EN}	KONV. LADERSTR. EN60335-2-29 60 A	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-29 300 A
A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 400 A		MIN. EINHETSNNLEISTUNG 20 Ah		MAX. EINHETSNNLEISTUNG 1000 Ah
	SCHALTSTUFEN 4		ABMESSUNGEN (LxWxH) 26,1 x 39,5 x 80,8 cm		GEWICHT 18,4 kg

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE