

# SPRINTER 6000 START



**ELEMENTS**  
LITE



- Batterieladegerät und Starter: Batterieladegerät WET, START-STOP von 12/24-V und Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen, usw. (max. 570-A).
- Auswahl normaler Ladevorgang, Schnellladevorgang (BOOST), Schnellstart.-----
- Anzeige des Ladestroms und des Startvorgangs.
- Schutz gegen Überlast und Verpolung.

## BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Bleiakkumulatoren (WET/STARTSTOP) mit 12V/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



## TECHNISCHE DATEN

<b>CODE</b>	KODE 829392	<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>F</b>	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
<b>P<sub>CHARGE</sub></b>	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD. 2,2 kW	<b>P<sub>START</sub></b>	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA. 12 kW		AUFLADE UND ANLASS. 12 / 24 V
<b>A<sub>EFF</sub></b>	EFFEKTIVE LADUNGSTROM 105 A	<b>A<sub>EN</sub></b>	KONV. LADERSTR. EN60335-2-29 70 A	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	STARTSTROM 1V/C EN60335-29 360 A
<b>A<sub>START MAX</sub></b>	MAX STARTSTROM 570 A		MIN. EINHETS-NENNLEISTUNG 20 Ah		MAX. EINHETS-NENNLEISTUNG 1550 Ah
	SCHALTSTUFEN 4		ABMESSUNGEN (LxWxH) 32 x 38 x 78 cm		GEWICHT 24 kg

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR